

MDA6 仕様

仕様	簡易タイプ	
型式	MDA6	
受信状態 LED	正常（待機）時：消灯／異常時：赤色点滅	
電源監視 LED	正常時：緑色点灯／異常時：緑色点滅／無給電時：消灯	
放送中 LED	緊急放送：白色点滅／通常放送：白色点灯	
録音再生	—	
ライト機能	○	
告知放送受信	○	
フェイルセーフ機能	放送起動から 90 秒後に自動停止	
音声ガイダンス	—	
AM/FM ラジオ放送受信	—	
伸長式ロッドアンテナ	—	
最大所属グループ数	24 グループ	
スライドスイッチ（アンテナ/ケーブル）	—	
受信周波数	FM	70.0MHz～89.9MHz
	AM	—
入力レベル 範囲	RF 入力	30dB μ V～80dB μ V
	アンテナ入力	—
最大周波数偏移	\pm 75kHz	
チャンネルスペーシング	500kHz	
内蔵アンプ出力	0.8W（AC/DC アダプタ使用時）	
内蔵スピーカー	2W/8 Ω	
歪率	3%以下（ただし、1kHz 周波数偏移 22.5kHz 入力時）	
音声／信号分離度	40dB 以上	
S/N 比	40dB 以上（RF 入力レベル：40dB μ V 以上）	
電源	AC/DC アダプタ（DC9V）	
消費電力	2.7W 以下	
バックアップ電源	単三乾電池×4 本（アルカリ乾電池推奨）	
バックアップ時間	連続使用時：9 時間以上／待機時：60 時間以上 （新品アルカリ乾電池使用時）	
外形寸法	200（W）×56（D）×98.5（H）mm ※ 突起部含まず	

本体重量（乾電池含む）	約 470g
動作温度	0°C~40°C
動作湿度	85%以下（結露なきこと）

※本機の仕様及び外観は、製品改良のため予告なく変更することがあります。