

# 割込装置(MT11IR-U)

## 【仕様】

アナログ入力	3点 (ステレオ XLR3-32) ①割込[高]入力 ※接点入力の割込[高]がONのとき有効 ②割込[低]入力 ※接点入力の割込[低]がONのとき有効 ③常時入力 ※接点入力の割込[高]および割込[低]がOFFのとき有効。または本体電源OFFのとき有効。
接点入力	2点 (割込[高]、割込[低] DC30V 50mA以下) ※優先順位 (割込[高] > 割込[低] ネジ端子)
接点出力	2点 (無電圧メイク ネジ端子 定格DC60V 1A) ①割込[高]出力 ※接点入力の割込[高]がONのとき出力 ②割込[低]出力 ※接点入力の割込[低]がONのとき出力
アナログ出力	1点(ステレオ XLR3-31)
電源	AC100V±10%
消費電力	UDP RJ-45
ヒューズ	250V 1A Φ6.4×30mm
外形寸法	482.6 (W) × 260 (D) × 88 (H) mm ※突起部含まず

※製品改良のため、仕様・外観の一部を予告なく変更することがあります。

## 【図面】

